

BSt65 220-240V NARVA 4-80W SINGLE

BSt65 220-240V NARVA 4-80W SINGLE

Objednací číslo
190502000

EAN13
4014501100189



Obecné informace

Typ/popis výrobku:	BSt65 220-240V NARVA 4-80W SINGLE
Varianta výrobku/model:	Glow starter/Doutnavkový startér
Značka/výrobce:	NARVA
Startér je elektronický:	Ne
Vhodné pro kompaktní zářivky:	Ano
Startéry pro vysokotlaké sodíkové výbojky:	Ne
Startéry pro metal-halogenidové výbojky:	Ne
Startéry pro zářivky:	Ano

Elektrické údaje

Provozní napětí (V):	220/240
Vhodné pro příkon světelného zdroje:	4/80

EuP parametry

Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy:	>30.000
Míra předčasných poruch (%):	<0,1

Fyzické údaje

Rozměry (mm):	Ø21 x 39
Způsob balení:	100/1
Hrubá hmotnost výrobku:	6,4
Čistá hmotnost výrobku:	5,8

Provozní informace

Zamýšlený způsob použití:	Pro zářivky s přímo žhavenou katodou
---------------------------	--------------------------------------

Vhodný pro nízkotlaké sodíkové výbojky:

Ne

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu:

www.nbb.cz

UPOZORNĚNÍ

Blikání zářivkové trubice při zapnutí svítidla je pro doutnavkové startéry charakteristickou vlastností a tento jev není možné považovat za vadu.

VAROVÁNÍ

Zářivkové doutnavkové startéry se řadí mezi elektrotechnické výrobky, napájené síťovým napětím 230-240V. Z důvodu bezpečnosti doporučujeme, aby montáž, zapojení případně demontáž prováděla osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Při montáži nebo demontáži doporučujeme odpojit přívod elektrického proudu, jinak může hrozit nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Výrobek používejte pouze ve svítidlech, která jsou pro tento typ startéru určena. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody, které vzniknou nevhodným zapojením, připojením na nevhodnou rozvodnou soustavu, nebo škody, které vzniknou použitím nevhodného světelného zdroje. Dodržujte provozní hodnoty uvedené na výrobku. Výrobek nevystavujte nevhodným povětrnostním vlivům, nebo vysokým teplotám, pokud není výslovně uvedeno, že je výrobek k provozu za těchto podmínek určen. Při montáži, zapojování či demontáži postupujte podle všeobecně platných zásad dodržování bezpečnosti práce.

Vyloučení odpovědnosti

Změny údajů bez předchozího upozornění vyhrazeny. Společnost NBB Bohemia s.r.o. nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nepřesnou interpretací obsahu na této stránce.

Popis

Doutnavkové startéry NARVA startují rychle a spolehlivě i za nepříznivých okolních teplot. Jsou šetrné ke světelnému zdroji a nezkracují jeho životnost. Dlouhá životnost > 30.000 startovacích cyklů umožňuje jejich použití ve svítidlech, kde je výměna startérů obtížná a nákladná. Startéry NARVA jsou určeny pro svítidla s magnetickým předřadníkem a díky svému velkému pracovnímu rozpětí obsáhne jejich použití většinu světelných aplikací.

NBB Bohemia s.r.o., Sídlíště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí www.nbb.cz 13.10.2016