



## Funkfernbedienung,KNX,6 Tasten,6 Kanäle

Funksender mit 6 Kanälen zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit KNX fähigen Bussystemen über KNX Funk. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in unidirektionale Befehle um. Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion, Zeit, Szenenabruf. Eine mehrfarbige LED zeigt den Sende-, Konfigurations- und Batteriestatus an. Die einzelnen Tasten sind beschriftbar.

TU406

### Technische Merkmale

Anzahl Tasten	6
Übertragungsfrequenz	868 MHz
Max. Reichweite	max. 30m (Gebäude) / 100m (im Freien)
Versorgungsspannung	2 Lithium Batterien 3V CR2430
Abmessungen (LxBxH)	133,6 x 50,2 x 16 mm
Betriebstemperatur	0 bis 45 °C